

Media Master A5200 Serial Port Command Code V1.0

(Valid after version S5.19.1014xx)

When using the serial port command, users need to set the parameters as follows:

Parameter	Value
Baud Rate	9600
Data Bit	8
Stop Bit	1
Parity	N

Command used in the HEX (16-ary) to send

1) Start recording:

0x3c 0x3c 0xc2 0x80 0x00 0x01 0x3e 0x3e

Feedback:

Success: 0x3c 0x3c 0xc2 success 0x3e 0x3e

Failed: 0x3c 0x3c 0xc2 failed 0x3e 0x3e

2) Stop recording:

0x3c 0x3c 0xc2 0x80 0x00 0x03 0x3e 0x3e

Feedback:

Success: 0x3c 0x3c 0xc2 success 0x3e 0x3e

Failed: 0x3c 0x3c 0xc2 failed 0x3e 0x3e

3) Obtaining Recording Status:

0x3c 0x3c 0xc2 0x81 0x00 0x00 0x3e 0x3e

Feedback:

Record stopping: 0x3c 0x3c 0xc2 record state:stopped 0x3e 0x3e

Recording: 0x3c 0x3c 0xc2 record state:recording 0x3e 0x3e

4) Obtaining Disk Information:

0x3c 0x3c 0xc2 0x90 0x00 0x00 0x3e 0x3e

Feedback:

0x3c 0x3c 0xc2 Disk free space:xxxGB 0x3e 0x3e

5) Change layout:

Equal image

Choose first layout:

0x3c 0x3c 0xc2 0x70 0xf0 0x00 0x3e 0x3e

Choose second layout:

0x3c 0x3c 0xc2 0x70 0xf0 0x01 0x3e 0x3e

Choose third layout:

0x3c 0x3c 0xc2 0x70 0xf0 0x02 0x3e 0x3e

Choose fourth layout:

0x3c 0x3c 0xc2 0x70 0xf0 0x03 0x3e 0x3e

Choose fifth layout:

0x3c 0x3c 0xc2 0x70 0xf0 0x04 0x3e 0x3e

Choose sixth layout:

0x3c 0x3c 0xc2 0x70 0xf0 0x05 0x3e 0x3e

Choose seventh layout:

0x3c 0x3c 0xc2 0x70 0xf0 0x06 0x3e 0x3e

Choose eighth layout:

0x3c 0x3c 0xc2 0x70 0xf0 0x07 0x3e 0x3e

Choose ninth layout:

0x3c 0x3c 0xc2 0x70 0xf0 0x08 0x3e 0x3e

Stretch image

Choose first layout:

0x3c 0x3c 0xc2 0x70 0x00 0x00 0x3e 0x3e

Choose second layout:

0x3c 0x3c 0xc2 0x70 0x00 0x01 0x3e 0x3e

Choose third layout:

0x3c 0x3c 0xc2 0x70 0x00 0x02 0x3e 0x3e

Choose fourth layout:

0x3c 0x3c 0xc2 0x70 0x00 0x03 0x3e 0x3e

Choose fifth layout:

0x3c 0x3c 0xc2 0x70 0x00 0x04 0x3e 0x3e

Choose sixth layout:

0x3c 0x3c 0xc2 0x70 0x00 0x05 0x3e 0x3e

Choose seventh layout:

0x3c 0x3c 0xc2 0x70 0x00 0x06 0x3e 0x3e

Choose eighth layout:

0x3c 0x3c 0xc2 0x70 0x00 0x07 0x3e 0x3e

Choose ninth layout:

0x3c 0x3c 0xc2 0x70 0x00 0x08 0x3e 0x3e

Feedback:

Success: 0x3c 0x3c 0xc2 success 0x3e 0x3e

Failed: 0x3c 0x3c 0xc2 failed 0x3e 0x3e